

■構成内容 (AC200V系装置用)

対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	構 成 部 品					合計容量・ 合成抵抗値
			ホーロー抵抗 RGH500G (0S) 22 Ω J (500W・22 Ω 品)	サーモスタット 03EN A130 (Sキップ 取付金具 / #187直立)	サーモスタット 取付けバンド	M 4 ナット	M 4 ネジ	
NCR-H*2153*-**-**	257-3760	NCR-XAE9A2A	4本	1個	1個	2個	1本	2kW・5.5 Ω
NCR-H*2373*-**-**	257-1960	NCR-XAE5A2A	10本	1個	1個	2個	1本	5kW・2.2 Ω

対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	構 成 部 品					合計容量・ 合成抵抗値
			ホーロー抵抗 RGH500G (0S) 22 Ω J (500W・22 Ω 品)	サーモスタット 03EP A130 (Sキップ 取付金具 / #187直立)	サーモスタット 取付けバンド	M 4 ナット	M 4 ネジ	
NCR-D**A2*-113 (752) *2	257-4760	NCR-XAFAA2A	3本	1個	1個	2個	1本	1.5kW・7.3 Ω
NCR-H*2153*-**-**	257-4770	NCR-XAF9A2A	4本	1個	1個	2個	1本	2kW・5.5 Ω
NCR-H*2373*-**-**	257-4800	NCR-XAF5A2A	10本	1個	1個	2個	1本	5kW・2.2 Ω

- * 2 () 内はIMモータ機種の場合の出力容量表記です。
* 3 接続するモータ容量が11kWの場合は本オプションを使用して下さい。

■構成内容 (AC400V系装置用)

対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	構 成 部 品					合計容量・ 合成抵抗値
			ホーロー抵抗 RGH500G (0S) 82 Ω J (500W・82 Ω 品)	サーモスタット 03EN A130 (Sキップ 取付金具 / #187直立)	サーモスタット 取付けバンド	M 4 ナット	M 4 ネジ	
NCR-H*3702*-**-** *3	257-5080	NCR-XAEGA3A	3本	1個	1個	2個	1本	1.5kW・27.3 Ω
NCR-D**A3*-153 (113) *2	257-5090	NCR-XAEHA3A	4本	1個	1個	2個	1本	2kW・20.5 Ω
NCR-H*3373*-**-**	257-1970	NCR-XAE6A3A	10本	1個	1個	2個	1本	5kW・8.2 Ω
NCR-H*3553*-**-**	257-1980	NCR-XAE7A3A	12本	1個	1個	2個	1本	6kW・6.8 Ω
NCR-H*3753*-**-**	257-1990	NCR-XAE8A3A	16本	1個	1個	2個	1本	8kW・5.1 Ω

対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	構 成 部 品					合計容量・ 合成抵抗値
			ホーロー抵抗 RGH500G (0S) 82 Ω J (500W・82 Ω 品)	サーモスタット 03EP A130 (Sキップ 取付金具 / #187直立)	サーモスタット 取付けバンド	M 4 ナット	M 4 ネジ	
NCR-H*3702*-**-** *3	257-4840	NCR-XAFGA3A	3本	1個	1個	2個	1本	1.5kW・27.3 Ω
NCR-H*3373*-**-**	257-4870	NCR-XAF6A3A	10本	1個	1個	2個	1本	5kW・8.2 Ω
NCR-H*3553*-**-**	257-4880	NCR-XAF7A3A	12本	1個	1個	2個	1本	6kW・6.8 Ω
NCR-H*3753*-**-**	257-4890	NCR-XAF8A3A	16本	1個	1個	2個	1本	8kW・5.1 Ω

